

Recordatorios

1. Compruebe si el embalaje y la lámpara están dañados, si faltan accesorios y si la posición de montaje en el techo puede soportar el peso de la lámpara.
2. No instale el aparato en un entorno húmedo.
3. Siga los pasos que se indican a continuación para completar la instalación

Pasos de la instalación

1. Desembale la lámpara y extraiga todos los accesorios del embalaje
2. Fije la placa de pared (A) a la posición de montaje en el techo con tacos de expansión y tornillos autorroscantes.
3. A continuación, inserte el brazo articulado (H) en el soporte (C) y fíjelo en su sitio con el tornillo (B).
4. Desconecte el interruptor de red y conecte el cable de tierra de dos colores al cable de tierra reservado en el techo. Si no hay cable de tierra reservado, por favor no utilice el nosotros de tierra, y conecte el cable principal de accionamiento al cable principal reservado en el techo en consecuencia. (Nota: Solicite a un electricista profesional que realice el cableado).
5. Sujete toda la lámpara con ambas manos, apriete los tornillos (D) en los orificios laterales de la (C).
6. Asegúrese de que la instalación está fija, a continuación, inserte la fuente de luz (F) en la cabeza de la lámpara (E) y gire el (G) pantalla de cristal en la cabeza de la lámpara.
7. Fije las hojas con tornillos (J) en la rama, el ángulo de las hojas se puede ajustar.
8. Conecte la alimentación y pruebe la luz.

